

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS A BEEZ PB-8000 POWER BANK HORDOZHATÓ AKKUTÖLTŐKHÖZ

**Fontos tudnivalók:** Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza át és kövesse ezt a kezelési útmutatót. Órizzze meg, később is szüksége lehet rá. A biztonsági és kezelési előírások be nem tartása miatt bekövetkező termék meghibásodásra a garanciális feltételek nem terjednek ki, azok figyelmen kívül hagyásából származó anyagi vagy személyi károkra nem vállaluk felelősséget. A terméket a használati utasításban leírtak szerint és csakis a gyártó által ajánlott kiegészítőkkel üzemeltesse.

### Használat előtti fontos tudnivalók:

- A készülék háztartási felhasználásra készült, ipari felhasználása tilos!
- Ne szerelje szét vagy módosítsa a készüléket!
- Ne merítse vízbe vagy folyadékba, ne dobja tűzbe!
- Ne használja és ne tárolja nedves vagy magas páratartalmú helyen, por, éghető gázok vagy folyadék (pl. benzin) közelében!
- Ne hagyja a készüléket magas hőmérsékleten illetve napfénynek kitéve!
- A készülék használat közben felmelegszik, ezért ne takarja le, hagyja szellőzni!
- Ne használja a készüléket, amennyiben nagy hő, szokatlan szagokat vagy füstöt bocsát ki!
- Ne dobálja vagy ejtse el, a készüléket ne tegye ki mechanikai nyomásnak!
- Nedves kézzel ne használja a készüléket!
- Gyerekek kizárólag felnőtt felügyeletében használhatják a készüléket!
- Ne dugjon kis tárgyakat a csatlakozókba, ne zárja rövidre!

**A készülék ismertetése:** A BEEZ PB-8000 univerzális hordozható akkutöltő készülék kiválóan alkalmasak mobiltelefonok, tabletek, digitális kamerák, bluetooth eszközök, stb. akkumulátorainak újratöltéséhez. Az univerzálisan használható készülékek Li-Polymer cellákkal készültek, melynek köszönhetően kisebbek, könnyebbek, többször tölthetők és tovább tartják meg a kapacitásukat, mint más, nem Li-Polymer akkumulátorral (pl. Li-Ion) szerelt készülékek. Emellett sokoldalúan használhatóak, a 2db USB csatlakozójának köszönhetően egyszerre akár két különböző eszköz akkuját is töltheti vele. Az egyik USB maximum 1A a másik USB maximum 2A áramerősséggel terhelhető.

**A csomagolás tartalma:** 1 db hordozható akkutöltő (Power Bank); 1 db USB kábel; használati utasítás (csomagolás belső oldalán).

**Készülék részei:** Felső oldalon USB kimeneti aljzat, mikro USB töltő csatlakozó. Első oldalon 4db töltöttség és töltés jelző LED. Bal oldalon töltés ellenőrző/bekapcsoló gomb, melynek rövid megnyomás után mutatja a töltési szintet.

### Üzembe helyezés:

**A készülék feltöltése:** A termék eredetileg feltöltve kerül a vásárlóhoz, azonban az akkumulátor töltöttségének optimalizálása érdekében vásárlás után először töltsen fel teljesen. A készülékhez tartozó USB/micro-USB kábelt csatlakoztassa az 5v-os hálózati töltő USB aljzatába VAGY a számítógépének USB aljzatába úgy, hogy a kábel másik oldalán lévő micro-USB dugó a hordozható akkumulátor IN (töltő bemenet) aljzatához csatlakozzon. Hálózati töltőként használható minden 5V-os USB aljzattal rendelkező töltő melynek kimeneti áramerőssége minimum 1A (1000 mA), mint pl.: telefontöltő. Számítógép USB aljzat használatakor, vagy kis áramú töltő használatakor, vagy más töltővezeték (pl. hosszú 50cm-es) használatakor a töltési idő akár duplája is lehet! A töltés alatt a hordozható akkumulátor LED lámpái folyamatosan villognak, jelezve az aktuális töltési szintet. Amennyiben a készülék valamennyi LED lámpája világít, akkor a készülék teljesen feltöltött. Miután a készülék teljesen feltöltött, húzza ki a csatlakozókat. A készülék teljes feltöltési ideje 5-10 óra (töltőtől függően).

**A készülék használata:** Miután a készülék teljesen feltöltött, a készülékhez tartozó USB kábel segítségével csatlakoztathatja a készülék USB csatlakozóján keresztül (OUT) a tölteni kívánt készülékhez. A töltés automatikusan elkezdődik. A töltés során vegyük figyelembe, hogy a feltöltési idő és az újratöltő kapacitása jelentősen eltérhet, ha a tölteni kívánt készüléket töltés közben használjuk! Töltés végén húzza ki a csatlakozókat, ezt követően a készülék automatikusan kikapcsol.

**Figyelem!** Mindig győződjön meg róla, hogy helyesen csatlakoztatta a készülékeket, a nem megfelelő csatlakozás tönkretelheti a készülékeket! Használatkor mindig vegyük figyelembe az akkumulátorhoz csatlakoztatott készülékek előírásait!

**Tisztítás, karbantartás:** A készülék nem igényel karbantartást. Tisztításához használjon száraz vászontörlet, hogy a karcolásokat elkerülje. Erősebb szennyeződéseknel enyhén nedvesítse meg vízzel a törlet. Ne használjon tisztítószereket vagy vegyszereket, ezek károsítják a készülék házát. Fontos, hogy nedvesség ne jusson a készülék belsejébe, mert az tönkretelheti! Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, tárolja feltöltött állapotban, száraz, portól védett környezetben úgy, hogy gyerekek nem férhessenek hozzá.

### Hibajelenségek és teendők:

- 1) Ha nem világítanak a működésjelző LED-ek töltéskor, ellenőrizze van-e hálózati feszültség. Ellenőrizze a dugaszalj vezetékvédő kismegszakítóját. Nézze meg, hogy jól van-e bedugva a tápegység.
  - 2) Ha nem működik/nek a csatlakoztatott készülék/ek, ellenőrizze, hogy világít-e a működésjelző LED, ellenőrizze, nincs-e túlterhelve a készülék. Húzza ki az USB kábelt és ellenőrizze a csatlakoztatott készülék műszaki adatait.
- Figyelem! Egyéb hibajelenségek esetében (pl. füst) kizárólag szakember végezhet javításokat! Rendszeresen ellenőrizzük a készülék műszaki állapotát (pl. a ház esetleges sérülését).

### MŰSZAKI ADATOK:

Típus: BEEZ PB-8000  
Megnevezés: Li-Polymer hordozható akkutöltő  
Kapacitás: 8000mAh  
Kimenőfeszültség: 5V  
Maximum áramerősség: 1000mA/2000mA  
Méretek: 72x146x11mm  
Tömeg: 180g

Kizárólagos importőr: Beez Amsterdam Kft.

Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.

Tel./fax: +36-1-3610377

E-mail: info@beez.hu

Web: www.beez.hu

Az importőr az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.

www.beez.hu

www.beez.hu